

POL
MAR



RICETRASMETTITORE CB VEICOLARE

Principali caratteristiche

- Connettore microfono a 4 pin
- Selettore volume e interruttore ON/OFF
- Controllo dello Squelch
- Display LCD con indicazione del canale e del modo operativo
- Selettore AM/FM
- Scansione
- Canale 9 (Reset)
- Selettore canali Up/Down

Specifiche tecniche

Generali

Trasmettitore	Sintetizzatore PLL
Ricevitore	Sistema a doppia conversione super-etherodina
Alimentazione	13.8 V cc
Passi Canale	10 kHz
Impedenza d'antenna	50Ω
Dimensioni (P x L x H)	140 mm - 125 mm - 41mm
Peso:	680 g

Trasmettitore

Potenza in uscita:	FM/AM 4 W
Gamma di frequenza:	40 Ch 26.965 ~ 27.405 MHz
Tolleranza di frequenza	±500 Hz
Sensibilita' di modulazione	10mV (1.25 kHz input)
Capacita' di modulazione	AM: 90 % - FM: 2 kHz

Ricevitore

Gamma di frequenza	40 Ch 26.965 ~ 27.405 MHz
Sensibilita'	AM: 0.5 μV (s/n 10 dB) FM: 0.3 μV (sinad 12 dB)
Squelch	1 μV max
Rapporto s/n	45 dB
Distorsione	5 %
Massima potenza	4 W

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

POL
MAR